

TRACE ELEC PRO PRISE en MAIN RAPIDE

GUIDE ELEVE




1) Une fois Trace lancé, **Ouvrir le GESTIONNAIRE de DOSSIER** par (équivalent à la commande « dossier / gestionnaire de dossier ».)



2) Créer un dossier nouveau par identique à la commande « nouveau site » et double-cliquer sur ce site. S'identifier en remplaçant « site » par votre nom.
On peut aussi, à la demande du professeur, ouvrir un dossier préalablement configuré.

3) Pour développer ce dossier jusqu'à la section « Schématique », il faut le sélectionner puis appuyer sur la touche




du clavier.

4) Double-cliquer sur le folio afin de faire apparaître la feuille de saisie du schéma.

5) **Placer d'abord les LIAISONS ELECTRIQUES du SCHEMA :**

5-1 Pour un meilleur confort, exploiter rapidement les différents types de Zoom et la fonction « panoramique »; centrer le folio si nécessaire,



5-2 Poser toutes les liaisons en respectant le choix des familles.
NB : Pour les schémas de puissance, ne pas utiliser de jeux de barres « BAR », se servir des conducteurs L1L2L3. Astuces de tracés avec souris et clavier : voir l'aide intégrée à Trace.



6) **Insérer les SYMBOLES** grâce à « Menu/ Dessin insérer symbole » ou icône

- 6-1 Choisir le symbole dans l'arborescence de tri (bouton « icônes »),
- 6-2 Insérer les différents symboles, ceux-ci doivent « couper » les fils,
- 6-3 Affecter un repère normalisé à chaque symbole (lettre + indice).

7) **SAUVEGARDER le FOLIO** : Trace effectue ce travail de **façon automatique**.

8) Le 1^{er} schéma dessiné, on peut alors si nécessaire, créer un 2^{ème} folio dans la section « Schématique » ou plus simplement procéder à l'aperçu avant impression.

9) **IMPRESSION du SCHEMA :**

9-1 Aperçu avant impression obligatoire :

Cliquer sur l'icône d'impression



puis sélectionner le folio en cochant la case.

Montrer au professeur cet aperçu à l'écran en cliquant 2 fois sur le folio sélectionné.

Le PC est normalement configuré par le responsable informatique pour que le schéma occupe l'intégralité de la feuille A4 en mode « paysage ».

9-2 Impression proprement dite :

Utiliser la commande « Tracer » dans la fenêtre « TraceElecPro : Traçage ».